



Produktinfo

Artikel:

MI-LS2 5-in-1 Smart LED Empfänger Controller
2,4GHz, max. 15A

Artikel-Nr.:

56382

EAN

4260238074402

Hersteller:

MiBOXER

Preis:

24,90 €

Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Typ:	Konstantspannung CV, RF Empfänger
Kanäle:	5
Stromstärke (pro Kanal):	6A CV / 15A CV gesamt
Farbmischung:	CCT, RGB, RGBCCT, RGBW
PWM Frequenz:	8kHz, 500Hz
Eingangsspannung:	12 ~ 24V DC
Ausgangsspannung:	12 ~ 24V DC
Leistung 12V DC:	72W / Kanal
Leistung 24V DC:	144W / Kanal
Leistung 230V AC:	-
Zonen:	1
Anschlüsse:	Hohlstecker, Ø 5,5 / 2,1 mm, Schraubklemme
Sonderfunktionen:	Auto-Sync, Memory Funktion
Funktionsweise:	Funk, PWM Signal
Zertifizierungen:	CE, RoHS
Frequenz:	2,4GHz
Reichweite :	ca. 30m
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Kunststoff
Abmessungen:	124 x 38 x 23 mm
Gewicht:	200g

Produktbeschreibung

RGB+CCT ist das Beleuchtungskonzept der Zukunft!

Der asiatische Hersteller MiLight® steht seit vielen Jahren für innovative, anwenderfreundliche LED Produkte. Das Hauptaugenmerk der Produktpalette liegt bei LED Funksteuerungen sowie bei RGBW und jetzt neu, RGB-CCT LED Leuchtmitteln. Die Produkte von MiLight® überzeugen mit einem bedienerfreundlichen Handling, einem großen Funktionsumfang und einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis.

Der MiLight® LS2 ist ein multifunktionaler 5-in-1 LED Dimmer (Receiver), welcher in 5 verschiedenen Modi arbeiten kann. Der LS2 kann als 5x1 Kanal (Dimmer), 2x 2Kanal (CCT), 3 Kanal (RGB), 4 Kanal (RGBW) oder auch als 5 Kanal (RGBCCT) Empfänger genutzt werden. Durch einen Auswahlknopf direkt am Gerät lässt sich