



Produktinfo

Artikel:
MI-036S LED Empfänger Dimmer-Controller
2,4GHz, max. 12A

Artikel-Nr.:
55459

EAN
4260238077212

Hersteller:
MiBOXER

Preis:
14,90 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Typ:	Konstantspannung CV, RF Empfänger
Kanäle:	1
Stromstärke (pro Kanal):	12A CV
Farbmischung:	einfarbig
PWM Frequenz:	8kHz, 500Hz
Eingangsspannung:	12 ~ 24V DC
Ausgangsspannung:	12 ~ 24V DC
Leistung 12V DC:	144W / Kanal
Leistung 24V DC:	288W / Kanal
Leistung 230V AC:	-
Zonen:	1
Anschlüsse:	Hohlstecker, Ø 5,5 / 2,1 mm, Schraubklemme
Sonderfunktionen:	Helligkeit einstellbar, Memory Funktion
Funktionsweise:	Funk, PWM Signal
Zertifizierungen:	CE, RoHS
Frequenz:	2,4GHz
Reichweite :	ca. 30m
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Kunststoff
Abmessungen:	74,5 x 36 x 17 mm
Gewicht:	190g

Produktbeschreibung

*passende Fernbedienung MI-007 muss separat bestellt werden

Der asiatische Hersteller Mi-Boxer steht seit vielen Jahren für innovative, anwenderfreundliche LED Produkte. Das Hauptaugenmerk der Produktpalette liegt bei LED Funksteuerungen sowie bei RGBW und jetzt neu, RGB-CCT LED Leuchtmitteln. Die Produkte von Mi-Boxer überzeugen mit einem bedienerfreundlichen Handling, einem großen Funktionsumfang und einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis.

Der Mi-Light® MI-036 ist ein 2-Kanal LED Dimmer welcher Lasten von 2x 6A dimmen. Die Übertragung läuft hier, wie bei allen Mi-Boxer LED Controllern per Funk und nicht per Infrarot (IR). Der Übertragung im sicheren 2,4GHz Bereich garantiert eine hervorragende Verbindungssicherheit und eine hohe Reichweite.