



## Produktinfo

**Artikel:**  
SR-2303P (4in1) DALI LED Controller  
Multifunktion 20A 12-36V DC

**Artikel-Nr.:**  
60348

**EAN**  
4260238070145

**Hersteller:**  
YULED

**Preis:**  
49,90 €  
Inhalt: 1 Stück  
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



<b>Typ:</b>	Digitalcontroller, Konstantspannung CV
<b>Kanäle:</b>	1
<b>Stromstärke (pro Kanal):</b>	20A CV
<b>Farbmischung:</b>	einfarbig
<b>PWM Frequenz:</b>	1500Hz
<b>Eingangsspannung:</b>	12 ~ 36V DC
<b>Ausgangsspannung:</b>	12 ~ 36V DC
<b>Leistung 12V DC:</b>	240W / Kanal
<b>Leistung 24V DC:</b>	480W / Kanal
<b>Anschlüsse:</b>	Schraubklemme
<b>Sonderfunktionen:</b>	Memory Funktion
<b>Funktionsweise:</b>	DALI, PushDIM, PWM Signal, TRIAC dimmbar
<b>Zertifizierungen:</b>	CE
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzfunktionen:</b>	Kurzschluss
<b>Gehäuse:</b>	Kunststoff
<b>Abmessungen:</b>	170 x 53,4 x 28 mm
<b>Gewicht:</b>	190g

## Produktbeschreibung

Der YULED® SR-2303P(4in1) ist ein universeller 1-Kanal DALI LED Controller, welcher neben dem DALI Bus Signal auch noch über drei weitere Ansteuerungsmöglichkeiten verfügt. So kann der SR-2303P(4in1) auch per 0/1-10V Signal, über AC Push-Schalter und sogar über Phasen-/ oder Phasenabschnitt-Dimmer in der Helligkeit geregelt werden. Die PWM-Ausgangsspannung kann, je nach verwendetem Netzteil, im Bereich von 12-36V DC gesteuert werden. LED Stripes oder Konstantspannungs-LED-Leuchten lassen sich hiermit multifunktional betreiben. Der 1-kanalige Controller verfügt über eine max. Leistung von 20A (480W @ 24V DC). Die Adresse wird über den DALI Bus vergeben. Alle Ein- und Ausgänge sind mit hochwertigen Kabelklemmen versehen.

Der YULED® SR-2303P(4in1) arbeitet problemlos und zuverlässig mit allen hochwertigen am Markt erhältlichen DALI Controllern und erfüllt die Normen IEC 62386-102 und IEC 62386-207.