



## Produktinfo

### Artikel:

SR-2303P (4in1) DALI LED Controller  
Multifunktion 20A 12-36V DC

### Artikel-Nr.:

60348

### EAN

4260238070145

### Hersteller:

YULED

### Preis:

49,90 €

Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Typ:</b>                     | Digitalcontroller,<br>Konstantspannung CV   |
| <b>Kanäle:</b>                  | 1   |
| <b>Stromstärke (pro Kanal):</b> | 20A CV                                      |
| <b>Farbmischung:</b>            | einfarbig                                   |
| <b>PWM Frequenz:</b>            | 1500Hz                                      |
| <b>Eingangsspannung:</b>        | 12 ~ 36V DC                                 |
| <b>Ausgangsspannung:</b>        | 12 ~ 36V DC                                 |
| <b>Leistung 12V DC:</b>         | 240W / Kanal                                |
| <b>Leistung 24V DC:</b>         | 480W / Kanal                                |
| <b>Anschlüsse:</b>              | Schraubklemme                               |
| <b>Sonderfunktionen:</b>        | Memory Funktion                             |
| <b>Funktionsweise:</b>          | DALI, PushDIM, PWM Signal,<br>TRIAC dimmbar |
| <b>Zertifizierungen:</b>        | CE  |
| <b>Schutzart:</b>               | IP20  |
| <b>Schutzfunktionen:</b>        | Kurzschluss                                 |
| <b>Gehäuse:</b>                 | Kunststoff                                  |
| <b>Abmessungen:</b>             | 170 x 53,4 x 28 mm                          |
| <b>Gewicht:</b>                 | 190g  |

## Produktbeschreibung

Der YULED® SR-2303P(4in1) ist ein universeller 1-Kanal DALI LED Controller welcher neben dem DALI Bus Signal auch noch über drei weitere Ansteuerungsmöglichkeiten verfügt. So kann der SR-2303P(4in1) auch per 0/1-10V Signal, über AC Push Schalter und sogar über Phasen- oder Phasenabschnitt-Dimmer in der Helligkeit geregelt werden. Die PWM Ausgangsspannung kann, je nach verwendetem Netzteil im Bereich von 12-36V DC gesteuert werden. LED Stripes oder Konstantspannungs-LED-Leuchten lassen sich hiermit multifunktional betreiben. Der 1-kanalige Controller verfügt über eine max. Leistung von 20A (480W @ 24V DC). Die Adresse wird über den DALI Bus vergeben. Alle Ein- und Ausgänge sind mit hochwertigen Kabelklemmen versehen.

Der YULED® SR-2303P(4in1) arbeitet problemlos und zuverlässig mit allen hochwertigen am Markt erhältlichen DALI Controllern und erfüllt die Normen IEC 62386-102 und IEC 62386-207.