



Produktinfo

Artikel:

YL-2108AC-DIN DMX/RDM 4-Kanal Dimmer 230V
Hutschiene

Artikel-Nr.:

60522

EAN

4260238076260

Hersteller:

YULED

Preis:

119,90 €

Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



| | |
|---------------------------------|--|
| Typ: | 230V AC Dimmer, Hutschienenmontage |
| Kanäle: | 4 |
| Stromstärke (pro Kanal): | 1,5A CV |
| Farbmischung: | einfarbig |
| PWM Frequenz: | 1500Hz |
| Eingangsspannung: | 100 - 240V AC |
| Ausgangsspannung: | 100 ~ 200V AC |
| Leistung 12V DC: | - |
| Leistung 24V DC: | - |
| Leistung 230V AC: | 800W |
| Zonen: | 1 |
| Anschlüsse: | Schraubklemme |
| Sonderfunktionen: | Dimmkurve einstellbar, Helligkeit einstellbar |
| Funktionsweise: | DMX/RDM |
| Zertifizierungen: | CE, RoHS |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzfunktionen: | Überlast |
| Gehäuse: | Kunststoff |
| Abmessungen: | 145 x 66,4 x 90 mm |
| Gewicht: | 380g |

Produktbeschreibung

Beim neuen YULED™ YU-2108AC-DIN handelt es sich um einen 4-kanaligen 230V DMX Dimmer für die Hutschienenmontage. Der Phasenabschnittdimmer ist mit einer Leistung von 4x 1,5A (max. 4x 400W@230V) zum Dimmen von modernen LED Leuchtmitteln, LED Downlights oder LED Leuchten ebenso geeignet, wie zur Dimmung herkömmlicher 230V Lichtquellen (Halogenlampen, etc.). Per RDM Funktionalität kann eine bidirektionale Kommunikation mit dem Controller aufgebaut werden. So kann z.B. die Startadresse vom Master per RDM gesetzt werden. Der YU-2108AC-DIN kann zwischen 1-, 2-, 3- oder 4-Kanal Betrieb umgestellt werden. Entsprechend der Auswahl ändert sich die maximale Last. Die Dimmkurve kann ebenfalls eingestellt werden, wie auch eine Minimum Dimmung (preheat-Funktion).

Der DMX/RDM Controller ist für alle DMX Bus Beleuchtungssituationen bestens geeignet und überzeugt wie alle YULED™ Geräte mit einer soliden Verarbeitung und einer hohen Zuverlässigkeit.